


34940 S SENSOR PIR INT 10M

Bewegungsmelder PIR

5905339349408



Bewegungsmelder für den Innenbereich. Durch die Kopplung in der App mit ausgewählten SMART-Geräten schaltet der Bewegungsmelder nicht nur das Licht ein, wenn eine Bewegung erkannt wird, sondern löst auch jede programmierte Aktion aus - abhängig von den gekoppelten SMART-Geräten und der ihnen zugewiesenen Funktion. Der Melder verfügt sowohl über eine Batterie als auch über eine USB-Ladefunktion. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Steuerung: Wi-Fi 2,4 GHz
Batterie inklusive: nein
Empfindlichkeitseinstellung: ja
Batterie-Stromversorgung: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 2 x 3V DC / 5V USB
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -10+40
Sensor Typ: PIR
Wirkungswinkel des Sensors [°]: 120
IP-Klasse (Schutzart): 20
Reichweite des Sensors [m]: 8
Alarm dźwiękowy o niskim poziomie baterii: ja

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 125
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 125
Netto-Einzelgewicht [g]: 54
Grammatur [g]: 82.4
Länge der Einzelverpackung [cm]: 6.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Kartongewicht [kg]: 10.3
Kartonbreite [cm]: 33.5
Kartonhöhe [cm]: 33
Kartონlänge [cm]: 45
Kartonvolumen [m³]: 0.049748

34940 S SENSOR PIR INT 10M

Bewegungsmelder PIR